

## Bedienungsanleitung SMART-C4 433,92 MHz

### Wichtige Hinweise

Handsender gehören nicht in Kinderhände

Handsender dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Funktionsweise der ferngesteuerten Toranlage eingewiesen sind. Die Benutzung der Fernsteuerung muss mit Sichtkontakt zum Tor erfolgen.

### SMART-C4, der lernende 4-Kanal-Handsender 433,92 MHz

Hinweis: die Frequenz der Sender muss übereinstimmen.

Dieser Sender wird programmiert, ohne das Plastikgehäuse zu öffnen. Zum Programmieren gibt es zwei Möglichkeiten: einen Code einlernen oder einen eigenen Code erzeugen.

#### Code einlernen:

- 1) Die obere linke Taste des Senders drücken und festhalten, die rote LED leuchtet, dann die untere rechte Taste drücken und festhalten, die rote LED blinkt.
- 2) Beide Tasten loslassen, dann die Taste die eingelernt werden soll drücken und festhalten die LED leuchtet dann wieder dauernd. Der Sender ist bereit zum Einlernen.
- 3) Den Master-Sender in unmittelbarer Nähe des lernenden Senders halten und bedienen (den besten Erfolg haben Sie, wenn Sie den Master-Sender senkrecht in Richtung der gelben Taste halten, siehe Bild), die LED beginnt zu blinken, Taste loslassen, der Sender hat den Code gespeichert. Sender am Empfänger testen. Achtung üben Sie das einige male, Sie haben nur ca. 3 Sek. Zeit. Wenn der Lernvorgang in dieser Zeit nicht gelingt, wird er vom Sender unterbrochen und der Vorgang muss wiederholt werden.
- 4) Soll eine andere Taste belegt werden, genau so verfahren.

#### Eigenen Code erzeugen:

Der SMART-C4 kann auch einen eigenen Code erzeugen.

Die obere linke Taste zuerst drücken und dann die untere rechte Taste drücken, die rote LED blinkt, beide Tasten ca. 10 Sek. festhalten bis die LED schneller blinkt, dann die obere Taste zuerst loslassen, nach einer Sek. die untere Taste loslassen. Der vorher gespeicherte Code ist nun überschrieben und der Sender hat einen eigenen Code gespeichert. Er muss nun in den entsprechenden Empfänger eingelernt werden (siehe Bedienungsanleitung Empfänger!).

Der neue Code kann natürlich auch auf andere lernende Sender übertragen werden.

Der SMART-C4 entspricht auf Grund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen nachstehend aufgeführter Richtlinie. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Übereinstimmung vom Produkt mit den Vorschriften der Richtlinie 99/05/CE.

