SCHALTPLAN



- **DIE EDE-MGPRS-EINHEIT NICHT IN EINEM METALLGEHÄUSE ANBRINGEN!**
- **Bei Anschluss der GPRS-Einheit auf einer Zentrale sind die Klemmen "Warnung" nicht funktionstüchtig. In diesem Fall können nur die Parameter der Warnklemmen der Zentralen verändert werden.**

- Die LEDs der EDE-GPRS-Einheit zeigen die Empfangsqualität des umliegenden GRPS-Netzes an: "Je mehr LED leuchten, desto besser ist der Empfang". **Für einen optimalen Betriebs sollten 3 LEDs leuchten.**

- Die **Tastentöne** weisen darauf hin, dass die Zentrale ordnungsgemäß angeschlossen ist (**Bus D+ D- verkabelt**)
- Die **Rückbeleuchtung** weist darauf hin, dass **die Tastatur mit Strom versorgt wird.**
- **NICHT VERGESSEN,DIE NR. DES EDE-MGPRS-VERTRAGS UND DIE ZUGANGSINFORMATIONEN ZU NOTIEREN.**
  Sie benötigen diese zur Erstellung Ihres Materials inwww.intratone.com , Registerkarte "Verwaltung".

VERKABELUNG UND EINSTELLUNG EINER TÜR, DIE AN DIE EDE-CIC12-ZENTRALE ANGESCHLOSSEN IST

SAUGER



TÜRSCHLOSS



Die Versorgungsspannung des elektrischen Saugers oder des Türschlosses muss weniger als 42 V Wechselstrom oder 60 V Gleichstrom betragen. Liegt die Versorgungsspannung über diesen Werten, ist ein Zwischenrelais geeigneter Größe für die Steuerung des elektrischen Schlosses zu verwenden.

SWITCH UND EINSTELLUNGEN

Switch1	Switch 2	Eingangsnr.
OFF	OFF	1
ON	OFF	2
OFF	ON	3
ON	ON	4

Switch 3	Druckknopftyp
OFF	Normalerweise geöffnet (NO)
ON	Normalerweise geschlossen (NC)





<u>WICHTIG:</u> <u>Die Installation der mit der Zentrale gelieferten Varistoren ist unerlässlich für den einwandfreien Betrieb des Systems und dessen Lebensdauer.</u>

1. **Der Varistor muss so nah wie möglich am Türschloss bzw. Sauger angebracht werden**
2. **Bereiche für freien Zugang sollten bei Vorhandensein eines Türschlosses vermieden werden!**
3. **Der gelieferte Varistor hat 12V.**

<u>BEI ANBRINGUNG MEHRERER STROMQUELLEN DIE ERDUNGSQUELLEN (-) MITEINANDER VERBINDEN.</u>

<u>Das vollständige Kit für die Verwaltung einer isolierten Tür umfasst:</u>

1 codierte Tastatur mit Leser (EDE-CC-0)	1 Eingangskarte für 1 Tür (EDE-CR)	1 Modul (EDE-MGPRS).